



Arbeitslampe NOVA 4 SPS

Leistungsstarker Baustrahler mit SPS-Akkupack

Art. Nr.: 03.6000



Beschreibung

NOVA 4 SPS- HOCHLEISTUNGS-COB-LED-BAUSTRALER MIT AUSTAUSCHBAREM AKKUPACK

Die weltweit leistungsstärksten und robustesten Flutlichtstrahler mit dem innovativen SPS (SCANGRIP POWER SOLUTION) Akkusystem mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität.

Der NOVA 4 SPS bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4.0000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.

Mit dem extrem robusten staub- und wasserdichten (IP67) Gehäuse aus Alu-Spritzguss eignet sich der NOVA 4 SPS für die anspruchsvollsten Umgebungen.

Das NOVA-Design ist elegant mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für flexible Ausrichtung und Direktmontage am SCANGRIP-Stativ. Darüber hinaus ist die Leuchte mit einer eingebauten Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Geräten unterwegs versehen.

SPS SCANGRIP POWER SOLUTION

Die neue SCANGRIP POWER SOLUTION bietet Ihnen unbegrenzte Lichtverfügbarkeit. Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen Akku einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Oder ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. Der integrierte Reserveakku verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.



BLUETOOTH Lichtsteuerung

Die BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen. Diese neue Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz.

SCANGRIP App herunterladen:

- App Store - iOS
- Google Play - Android
- Quickguide für Bluetooth app

So löschen Sie den PIN-Code:

- Bluetooth-Funktion aktivieren
- Bluetooth-Taste für 10 Sekunden gedrückt halten
- Der PIN-Code ist zurückgesetzt

Streuen Sie das Licht Ihres SCANGRIP-Flächenstrahlers

Mit dem SCANGRIP DIFFUSOR Zubehörteil können die Lichtverhältnisse noch besser auf die jeweilige Arbeitsaufgabe abgestimmt werden. Der Diffusor streut das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten. Der Diffusor wird leicht und sicher an Ihrer SCANGRIP Arbeitsleuchte befestigt.

Der Diffusor leuchtet den ganzen Arbeitsbereich aus und bietet damit ein angenehmes und effizientes Licht für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art.

Unten einige Vorteile des NOVA 4 SPS:

- Leistungsstarke COB-LED-Technologie
- Austauschbarer Akkupack
- Bluetooth App
- Robustes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP67)



// Das einmalige Design des NOVA 4 SPS trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 5597010.

Technische Daten

Akkukapazität	4000 mAh
Akkutyp	Li-ion
Akkuspannung	11,10 V
Kabel	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-F
Mit Netzstecker	Ja
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz
Ladestrom	2,80 A
Leistungsaufnahme max.	30,00 W
Leistungsaufnahme max.	30,00 W
Nennspannung AC	100-240V AC 50/60 Hz
Stecker	Type F (Schuko plug)
Netzsteckdose	1 x USB 5V/1A
Stromquelle	C+R
Lichtausbeute einstellbar	5 levels
Abstrahlwinkel	115°
Farbtemperatur	6000 CCT
Farbwiedergabeindex	>80 CRI
Lichtstärke	0,50 Meter
Lichtstärke max.	6000 Lux
Lichtstärke min.	600 Lux
Lichtquelle	High efficiency COB LED
LED-Lichtausbeute	175 lm/W
Lichtstrom max.	4000 Lumen
Lichtstrom min.	400 Lumen